

Modulo CANopen Server 8 ingressi Digitali + 4 uscite relè

DAT 7130

CARATTERISTICHE

- Acquisizione dati remota su bus di campo
- Protocollo CAN open
- Baud rate e Nodo ID programmabili da dip-switch
- 8 ingressi digitali
- 4 uscite relè (2 SPDT + 2 SPST)
- Led di segnalazione per lo stato degli ingressi e delle uscite
- LED di segnalazione alimentazione, stato di errore
- Connessione a morsetti estraibili
- Isolamento galvanico su tutte le vie
- Marchio CE / UKCA
- Adatto al montaggio su binario DIN EN-50022



DESCRIZIONE GENERALE

Il dispositivo DAT 7130 permette di acquisire fino a 8 ingressi digitali e pilotare fino a 4 uscite relè. I dati sono trasmessi tramite protocollo CANopen. La programmazione di NodoID e bit rate è eseguita mediante l'impostazione degli interruttori dip presenti sul retro del dispositivo.

Sui moduli della serie DAT7000 è implementato il protocollo di comunicazione CANopen il quale permette di interfacciare il dispositivi direttamente ai controllori CAN impostati per essere collegati a dispositivi conformi allo standard **CiA DS 301** e **CiA DS 401**. Per le impostazioni di comunicazione fare riferimento al manuale operativo.

L'isolamento a 2000 Vca tra ingressi, alimentazione e linea dati elimina tutti gli effetti dovuti ai loops di massa eventualmente presenti, consentendo l'uso del dispositivo anche nelle più gravose condizioni ambientali.

Esso è alloggiato in un contenitore plastico di 22,5 mm di spessore adatto al montaggio su binario DIN conforme allo standard EN-50022.

ISTRUZIONI DI IMPIEGO

Prima di installare il dispositivo, leggere attentamente la sezione "Istruzioni per l'installazione".

Collegare l'alimentazione, il bus seriale, gli ingressi ed uscite digitali come illustrato nella sezione "Collegamenti".

Fare riferimento alla sezione "Segnalazione LED" per verificare il corretto funzionamento del dispositivo.

Per facilitare la manutenzione o la sostituzione di un dispositivo, è possibile rimuovere i morsetti già cablati anche con l'impianto funzionante.

SPECIFICHE TECNICHE (Tipiche a 25 °C e nelle condizioni nominali)

INGRESSI DIGITALI		INTERFACCIA CAN OPEN	SPECIFICHE GENERALI
Canali	8	Conforme allo standard CiA DS 301 e CiA DS 401 .	Tensione di alimentazione 18 .. 30 Vcc
Tensione di ingresso	(bipolare)		Protezione invers. polarità 60 Vcc max
Stato OFF	0 ÷ 3 V		Consumo 100 mA max
Stato ON	10 ÷ 30 V		ISOLAMENTO (tempo di prova 1 minuto)
Numero Contatori	8	Trasmissione Dati	Alimentazione / Canbus 2000 Vca, 50 Hz
Registro Contatore	32 bit	Baud rate fino a 1 Mbps	Ingressi / Alimentazione 2000 Vca, 50 Hz
Frequenza contatori	fino a 300 Hz	Distanza Max. in funzione della Baud rate	Ingressi / Canbus 2000 Vca, 50 Hz
Larghezza minima impulso	1 ms		Uscite / Canbus 2000 Vca, 50 Hz
Tempo di campionamento	5 ms		Ingressi / Uscite 2000 Vca, 50 Hz
Impedenza	4,7 KΩ		CONDIZIONI AMBIENTALI
USCITE DIGITALI			Temperatura operativa -10°C .. +60°C
Canali	4		Temp.di immagazzinaggio -40°C.. +85°C
Tipo	n° 2 relè SPDT n° 2 relè SPST N.O.		Umidità (senza condensa) 0 .. 90 %
Potenza commutabile max. su carico resistivo per contatto:			Altitudine massima 2000 m slm
	2 A @ 250 Vca 2 A @ 30 Vcc		Installazione Indoor
Tensione massima	250 Vca (50 / 60 Hz) 30 Vcc		Categoria di installazione II
			Grado di inquinamento 2
			CONNESSIONI
			Canbus Morsettiera estraibile
			Ingressi/Uscite Morsettiera estraibile
			Alimentazione Morsettiera estraibile
			SPECIFICHE MECCANICHE
			Materiale Plastica auto-estinguente
			Grado IP contenitore IP20
			Cablaggio fili con diametro 0,8÷2,1 mm² AWG 14-18
			Serraggio 0,5 N m
			Montaggio su binario DIN conforme a EN-50022
			Peso 210 g. circa
			CERTIFICAZIONI
			EMC (per gli ambienti industriali)
			Immunità EN 61000-6-2
			Emissione EN 61000-6-4
			UKCA (Rif S.I. 2016 N°1091)
			Immunità BS EN 61000-6-2
			Emissione BS EN 61000-6-4

(1) riferiti allo Span di ingresso (differenza tra Val. max. e Val. min.)

